

Instrukcja Bezprzewodowego Systemu Przywoławczego B2

Lista Komend		
Klawisz funkcyjny	Funkcja	Opis Opcji
1	Numer Pagera	1-18
2	Tryb Powiadomień	1.Dźwięk+światelko 2.Wibracja +światelko 3.Dźwięk+wibracja+światelko domyślnie : 03
3	Numer Kanału	1-18 domyślnie : 01
7	Głośność dźwięku	1.cicho 2.średnio 3. głośno domyślnie: 03
8	Długość powiadomienia (ilość cykli)	1-18 domyślnie : 03
9	Przywróć ustawienia fabryczne	Wciśnij 9
18	Wyłączenie transmisji bezprzewodowej	Wciśnij 18 , po 2 sekundach gasną światelka

Programowanie:

- Wejść do trybu ustawień** : Wciśnij klawisz funkcyjny (1, 2, 3, 7, 8, 9 lub 18), włącz urządzenie, puść klawisz funkcyjny - usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe*, następnie wybierz interesującą Opcję
*jeśli programujesz: "Tryb powiadomień", "Głośność dźwięku" lub "Długość powiadomienia" dla wielu pagerów poczekać aż dwie lampki na szczycie pagerów zaczną naprzemiennie migać
- Wyjdź z trybu ustawień** : Aby zapisać wprowadzone ustawienia wyłącz urządzenie przy pomocy przełącznika na tylnej obudowie następnie włącz urządzenie ponownie.
- Zmiana ustawień: "Trybu Powiadomień, Głośności dźwięku, czy Długości Powiadomienia" nie rozkodowują pagera.
- Należy ponownie zaprogramować w.w. funkcje po zmianie Numeru Kanału lub Przywróceniu ustawień fabrycznych.

Programowanie krok po kroku:

Przykład: Zaprogramowanie 18 pagerów, wywoływanych przez klawisze funkcyjne od 1 do 18.

Tryb powiadomienia : dźwięk + światelko,
Głośność dźwięku: niska,
Długość powiadomienia: 5.

- Krok1:** Wyciągnij wszystkie 18 pagerów ze stacji dokującej, wyłącz stację dokującą za pomocą przełącznika z tyłu obudowy
- Krok2:** Wciśnij klawisz funkcyjny **1**, włącz urządzenie, puść klawisz funkcyjny - usłyszysz dwa krótkie sygnały dźwiękowe.
- Krok3:** Włóż pager w jeden ze slotów w stacji dokującej , wciśnij numer na stacji dokującej (numer, po wciśnięciu będzie wywoływał ten konkretny pager).
- Krok4:** Poczekać, aż szybko zamigoczą wszystkie lampki na pagerze. Wyciągnij pager ze slotu.
- Krok5:** Powtórz krok 3 i 4 dla pozostałych 17 pagerów.
- Krok6:** Wyłącz urządzenie przy pomocy przełącznika na tylnej obudowie, następnie włącz urządzenie ponownie.
- Krok7:** Sprawdź wszystkie pagery wciskając numery, które zaprogramowałeś.
- Krok8:** Włóż w sloty wszystkie pagery.
- Krok9:** Aby zmienić Tryb Powiadomień na dźwięk + światelko wejdź do trybu ustawień wciskając Klawisz Funkcyjny **2**, wciśnij Opcję **1**, wyjdź z trybu ustawień
- Krok10:** Aby zmienić Tryb Głośność dźwięku na niski wejdź do trybu ustawień wciskając Klawisz Funkcyjny **7**, wciśnij Opcję **1**, wyjdź z trybu ustawień
- Krok11:** Aby zmienić Długość powiadomienia na 5 powtórzeń wejdź do trybu ustawień wciskając Klawisz Funkcyjny **8**, wciśnij Opcję **5**, wyjdź z trybu ustawień
- Krok12:** Ciesz się poprawnie skonfigurowanym systemem pagerów B2.