

Zastosowanie

Rewolucyjny bezprzewodowy system przywoławczy przeznaczony jest do użytku w takich lokalizacjach jak np. restauracje, kawiarnie, szpital, przychodnię, bank, centrum obsługi klienta itp. Zastosowanie systemu pozwala uniknąć długich kolejek oczekujących klientów. Głównym zadaniem jest wyeliminowanie zatłoczenia, zmniejszenie kosztów pracy, a tym samym poprawienie wydajności i generowanie większych dochodów.

Funkcje

Bezprzewodowa klawiatura KAL-B5P

- Łatwa obsługa i nowoczesny design.
- Składniki systemu: Klawiatura bezprzewodowa - 1 szt., 10 pagerów i 1 ładowarka.
- Opatentowana technologia: przyciski dotykowe i kodowanie w podczerwieni w celu uniknięcia zakłóceń.
- Obsługa nawet 9999szt. pagerów.
- Wyświetlacz 4 pozycyjny.
- Zasięg działania: do 1500m na otwartym terenie.

Pager KAL-B5

- Wygodna obsługa, gwarantowana niezawodność.
- Zabezpieczenie przed kradzieżą.
- Wodoodporność i odporność na upadek/uderzenie.
- Unikalny adres ID, dzięki czemu inne systemy mogą działać bez zakłóceń.
- Sygnalizacja wywołania za pomocą wibracji, dźwięku i światła.
- Możliwość jednoczesnego ładowania 10 pagerów.
- Wymienne przez użytkownika baterie wielokrotnego ładowania.
- Żywotność baterii nawet do 5 lat. Zabezpieczenie przed przeładowaniem.
- 2 godziny ładowania - 72 godzin pracy w trybie czuwania.

Opis działania

1. Ustawienie alarmów i parametrów pracy za pomocą klawiatury.

2. Programowanie pagerów za pomocą podczerwieni.

3. Wywołanie testowe, następnie normalna praca systemu.

Specyfikacja

wyświetlacz



klawiatura numeryczna



Uwaga: Programowanie za pomocą klawiatury

Domyślne hasło: 1234

Hasło mastera: 8421

- 0 — 9 : cyfry
- ⚙️ : ustawienia
- + : plus 1 i wezwanie pagera
- : minus 1 i wezwanie pagera
- 🔔 : wezwanie pagera
- ✓ : potwierdzenie/zapis
- ↶ : powrót

← obszar klawiszy funkcyjnych

Menu systemowe

Naciśnij przycisk ustawień i wprowadź hasło 1234.

- F0: Czas alarmu 00,05-99sekund.
00 = brak alarmu
Domyślne ustawienie: 10 sekund
- F1: Programowanie pagerów
Zatwierdź F1, wybierz 4 cyfrowy numer i zatwierdź.
Umieść pager nad klawiaturą. Pager zasygnalizuje koniec programowania dźwiękiem, światłem i wibracją.
- F2: Ustawienie migotania pagera
0: wył. 1: wolne 2: średnie 3: szybkie 4: stopniowe
Ustawienie domyślne: 4
- F3: Ustawienie głośności powiadomień dźwiękowych
0: wył. 1: ciche 2: średnie 3: głośne
Ustawienie domyślne: 3
- F4: Ustawienie wibracji
0: wył. 1: lekkie 2: średnie 3: silne
Ustawienie domyślne: 3
- F5: Opuszczenie obszaru (00-30min)
Domyślne ustawienie: 00(wył.)
Przykład: wartość 5 oznacza, że pager uruchomi alarm po 5 minutach po opuszczeniu obszaru działania.
- F6: Czas odliczania (00-99minut)
Domyślne ustawienie: 00(wył.)
- F7: Ustawienie kanału (01-99)
Domyślne ustawienie: 01
Uwaga: Funkcja przydatna w przypadku korzystania z kilku klawiatur
- F8: Ustawienie hasła(0000-9999)
Hasło domyślne: 1234 Hasło Mastera: 8421
- F9: Przywrócenie ustawień fabrycznych
Wprowadź 00 i zatwierdź.

FAQ

1 Jak uruchomić klawiaturę?

Zasłoń dłoń przynajmniej 8-9 klawiszy do momentu aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i poczujesz wibrację.

2 Jak wyłączyć klawiaturę?

Zasłoń dłoń przynajmniej 8-9 klawiszy do momentu aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i poczujesz wibrację.

3 Jak wyłączyć powiadomienie dźwiękowe?

Umieść pager na ładowarce lub ustaw czas alarmu na 0 za pomocą funkcji F0.

4 Jaki jest czas działania pagera?

Ponad 72 godziny.

Pager

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Nazwa | : Pager systemu przywoławczego LRS |
| Kod | : KAL-B5 |
| Kolor | : brązowy |
| Wymiary | : Szer. 107 *gł. 105 *wys. 15 mm |
| Waga | : 100g |
| Bateria | : 3.7V bateria do ponownego ładowania |
| Żywotność baterii | : 5 lat |
| Częstotliwość | : 433.92Hz, modulacja ASK |
| Zasięg | : ok. 1500m (na otwartej przestrzeni) |
| Stopień wodoodporności | : Odporne na zachłapanie |
| Odporność na upadek | : 10m |
| Tryb przypomnienia | : Wibracja, światło, dźwięk |



Klawiatura

| | |
|---------------|---|
| Nazwa | Bezprzewodowa klawiatura dotykowa |
| Kod | : KAL-B5P |
| Kolor | : czarny |
| Wymiary | : Szer.(150)*gł.(97)*wys.(36)mm(bez anteny) |
| Waga | 195g |
| Wyświetlacz | : dotykowa podświetlana klawiatura numeryczna |
| Zasilanie | : 5V / 500mA |
| Częstotliwość | : 433.92MHz, modulacja ASK |
| Zasięg | : Ok. 1500m (na otwartej przestrzeni) |
| Funkcje | : Przyciski dotykowe, Alarm przekroczenia zasięgu, programowanie za pomocą podczerwieni, łatwa obsługa. |

Ładowarka

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nazwa | : Ładowarka do pagerów przywoławczych LRS. |
| Kod | : KAL-B5C. |
| Kolor | : brązowy. |
| Wymiary | : Szer. (107)*gł.(105)*wys.(15)mm. |
| Waga | : 125g. |
| Zasilanie | : 5V / 5A . |
| Czas pełnego ładowania | : 2 godziny. |
| Ilość jednocześnie ładowanych pagerów | : 10szt. |



Bezprzewodowy system przywoławczy LRS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

