


Inteligentne sterowanie bez komplikacji

Ten moduł przełączników można zintegrować z Twoim systemem Akubela / Akuvox dzięki protokołowi RS-485, a do działania potrzebuje zasilania DC 12 V. Posiada 8 kanałów wyjściowych, 8 wejść oraz 8 przełączników, co pozwala na łatwe sterowanie wieloma urządzeniami jednocześnie.

W skrócie

- Wydajne przełączniki z detekcją przejścia przez zero
- Montaż na szynie DIN
- Zintegrowany odbiór i sterowanie sygnałem po RS485
- Współpraca z Akubela / Akuvox
- Obsługa sterowania za pomocą aplikacji Belahome APP i HyPanel



Podstawowe informacje

- Model produktu: RSAC-C1-R8
- Zasilanie wejściowe: DC 12 V / 2 A (zalecany zasilacz)
- Metoda komunikacji: RS-485
- Wejścia IO: 8 kanałów
- Sterowanie przełącznikami: 8 kanałów, maks. 16 A/kanał (obciążenie rezystancyjne)
- Maks. 500 W / kanał (obciążenie pojemnościowe)
- Wyjście: DC 12 V: 8 kanałów, maks. 250mA/kanał
- Temperatura pracy: od 0 do 45°C
- Wilgotność pracy: od 0 do 95% RH (bez kondensacji)
- Materiał: PVC
- Wymiary produktu: 160 × 95,7 × 67 mm
- Stopień ochrony: IP20
- Do działania wymaga zasilania DC 12 V i AC 230 V