

KAL-1000 Karta katalogowa V1/08.2025

Wyświetlacz LED



Opis

Kaler KAL-1000 to bezprzewodowy jednostronny wyświetlacz komunikatów przywołania. Współpracuje ze wszystkimi przyciskami przywoławczymi. Naciśnięcie przycisku powoduje wywołanie wyraźnego sygnału alarmowego. Siedmiokolorowy wyświetlacz, możliwość wyświetlania 1, 2 lub 4 wywołań, maks. długość nazwy przycisku wywołania: do 10 znaków, możliwość ustawienia różnych dzwonek, kolorów dla każdego z przycisków wywołania, możliwość wyświetlania wywołań w różnych kolorach, dostosowywanie głośności. Urządzenie najczęściej stosowane jest w domach pomocy, domach opieki oraz hospicjach.

Parametry techniczne

- Napięcie: DC 5 [V]
- Natężenie: < 3 [A]
- Zasięg w przestrzeni otwartej: < 300 [m]
- Czułość odbioru: -100 [dBm]
- Częstotliwość transmisji: 433 [MHz]
- W zestawie zasilacz sieciowy z AC 230 V na DC 5 V
- Obsługa do 400 przycisków przywołania
- Łączność z komputerem za pomocą oprogramowania, zarządzanie systemem
- Funkcja kopiowania danych do drugiego (takiego samego) urządzenia
- Wymiary: 750 × 180 × 28 [mm]

