

Aktualizacja

F-V13-2W, F-V13-2W-B, F-V14-2W-WH, F-V14-2W-BL

Uwaga: W trakcie instalacji oprogramowania panelu należy połączyć go bez użycia modułu F-M04D-2W / F-M06E-2W inaczej aktualizacja się nie uda.

Uwaga: W razie niewykrywania karty SD zalecane jest sformatowanie jej przy pomocy monitora, a następnie przy pomocy komputera wgrać na nią pliki z aktualizacją (Maks. rozmiar karty wynosi do 32 GB)

1. Sformatować kartę pamięci microSD do FAT32.
2. Utworzyć na karcie pamięci folder o nazwie **update**
3. Do folderu **update** skopiować pliki o nazwach zaczynających się od:
 - *GEN00_001_.....*
 - *usr_wifi.....*
4. Włożyć kartę pamięci do monitora.
5. Uruchomić ponownie monitor.
6. Pomiąć ostrzeżenie o formatowaniu karty pamięci (jeśli wyskoczy)
7. Na monitorze przejść do Ustawienia → Stan urządzenia → Aktualizacja i wybrać plik o nazwie zaczynającej się od *GEN00_001_.....* Wcisnąć ✓ i poczekać na zakończenie aktualizacji (100%), będzie komunikat powodzenia.
8. Na monitorze przejść do Ustawienia → Stan urządzenia → Aktualizacja i wybrać plik o nazwie zaczynającej się od *usr_wifi.....* Wcisnąć ✓ i poczekać na zakończenie aktualizacji (100%), będzie komunikat powodzenia.
9. Uruchomić ponownie monitor poprzez odpięcie i ponowne podłączenie zasilania.

Rekomendowany schemat połączenia do aktualizacji

