

## KLR-BR Karta katalogowa V1/11.2024

### Bramka Kaler do zegarków KLR-WW



#### Opis

Urządzenie pełni rolę pośrednika w komunikacji pomiędzy oprogramowaniem zainstalowanym na komputerze a zegarkami KLR-WW. Umożliwia przesyłanie dowolnych komunikatów tekstowych na wybrany zegarek. Dzięki temu można błyskawicznie przekazywać ważne informacje, takie jak alerty, instrukcje czy przypomnienia, bezpośrednio do użytkowników zegarków. Rozwiązanie to znajduje szerokie zastosowanie w miejscach takich jak szpitale, centra transportu czy centra logistyczne.

#### Parametry techniczne

- Napięcie zasilania: DC 12 [V]
- Pobór prądu: < 500 [mA]
- Pobór prądu: < 6 [W]
- Częstotliwość transmisji: 434 [MHz]
- Zasięg: < 300 [m]
- Moc wyjściowa: < 100 [mW]
- Czulość: -128 [dBm]
- Obsługa do 400 odbiorników
- Montaż na płaskiej powierzchni lub na ścianie
- W zestawie zasilacz sieciowy z AC 230 V na DC 12 V
- Wymiary: 220 × 130 × 40 [mm]

