

KAL-PB1 Karta katalogowa v1/11.2024

Nadajnik przywołania



Opis

Nadajnik ten jest zazwyczaj stosowany w systemach przywoławczych. Umożliwia wezwanie obsługi poprzez wciśnięcie przycisku SOS. Przycisk posiada oznaczenie Braille'a oraz potwierdzenie dźwiękowe wysłanego komunikatu. Znajduje szerokie zastosowanie w szpitalach i obiektach publicznych jak przychodnie. Dzięki charakterystycznemu żółtemu kolorowi obsługa nadajnika jest intuicyjna. Model KAL-PB1 jest wodoodporny i posiada klasę szczelności IP56.

Parametry techniczne

- Typ baterii: CR2
- Napięcie: DC 3 [V]
- Natężenie: ≤ 350 [mA]
- Zasięg w przestrzeni otwartej: ≤ 150 [m]
- Częstotliwość transmisji: 433 [MHz]
- Moc wyjściowa: < 20 [mW]
- Materiał: ABS
- Oznaczenie Braille'a: Tak
- Klasa szczelności: IP56
- Wymiary przycisku: $\varnothing 123 \times 22$ [mm]

