

## KAL-ST1-LIGHT Karta katalogowa V1/11.2024

### Nadajnik przywołania ze zdalnym włącznikiem światła



#### Opis

Nadajnik ten jest zazwyczaj montowany przy łóżkach lub w toaletach. Umożliwia wezwanie pomocy poprzez naciśnięcie przycisku SOS lub przycisku na kablu. Dzięki charakterystycznemu czerwonemu kolorowi i czytelnemu piktogramowi obsługa nadajnika jest intuicyjna. W tej samej obudowie znajduje się również przycisk do anulowania wywołania. Model KAL-ST1-LIGHT jest wodoodporny i posiada klasę szczelności IP66. Dodatkowo model ten pozwala na zdalne sterowanie przełącznikiem – oświetleniem.

#### Parametry techniczne

- Typ baterii: A23
- Napięcie: DC 12 [V]
- Natężenie: < 15 [mA]
- Czułość: -128 [dBm]
- Zasięg w przestrzeni otwartej:  $\leq 300$  [m]
- Częstotliwość transmisji: 433,92 [MHz]
- Moc wyjściowa: < 30 [mW]
- Materiał: ABS
- Klasa szczelności: IP66
- Wymiary przycisku:  $106 \times 86 \times 17$  [mm]
- Długość kabla: < 2 m
- Zasilanie modułu przełącznika: WE 230 V AC; WY 230 V AC
- Obciążalność przełącznika: maks. 250 V AC / 10 A
- Wymiary przycisku na kablu:  $95 \times 50 \times 20$  [mm]