

KLR-WW-V2 Karta katalogowa V1/12.2024

Bezprzewodowy zegarek z pagerem



Opis

Urządzenie posiada kontrastowy ekran, na którym wyświetla wezwanie lub aktualną godzinę. Jest w stanie obsłużyć do 9999 nadajników. Zegarek informuje o przywołaniu migającą diodą LED, brzęczykiem i wibracjami. Zasięg do 1000 metrów w niskiej zabudowie miejskiej pozwala na pokrycie znacznego obszaru działania. Wbudowana bateria umożliwia działanie nawet do 7 dni, a po wyczerpaniu urządzenie ładowane jest za pomocą portu micro USB. Pager stanowi idealne rozwiązanie dla pielęgniarek, kelnerów, opiekunów, którzy muszą być mobilni. Informacja o zgłoszeniu dostępna jest na wyciągnięcie ręki.

Do działania wymaga KLR-BLR/KLR-BRF i KLR-OSD/KLR-SK.

Główne cechy

- Napięcie akumulatora: [3,7 V]
- Pojemność akumulatora: 400 [mAh]
- Czas pracy w trybie czuwania: do 7 dni
- Przechowywanie w pamięci do 64 powiadomień
- Powiadomienie o przywołaniu w formie wibracji, dźwięku oraz na wyświetlaczu
- Współpraca z: Kaler Standard 433 MHz i Kaler Long Range 434 MHz
- Czułość: -128 [dBm]
- Zasięg pracy: < 1000 [m]
- Wymiary: 59 × 45 × 15 [mm]
- Czytelny wyświetlacz o dużym kontraście

