





Odbieranie połączenia


Naciśnij ikonę **Wideo** , aby odebrać przychodzące połączenie w trybie wideo.

Naciśnij ikonę **Audio** , aby odebrać połączenie w trybie audio.

Funkcja interkomu (opcjonalna)

Wprowadź numer odbiorcy lub adres pokoju, a następnie naciśnij ikonę **Połączenie** , aby wykonać połączenie audio, lub ikonę **Wideo** , aby wykonać połączenie wideo. Naciśnij ikonę **Rozłączenia** , aby zakończyć połączenie.



Otwieranie drzwi i bramy

W trakcie rozmowy lub podglądu możesz nacisnąć ikonę **Odblokuj** , aby odblokować odpowiednio furtkę lub bramę.

Włączenie podglądu z wejścia lub kamery


Naciśnij ikonę **Monitor** , aby wyświetlić obraz z kamery przy drzwiach lub z urządzeń zewnętrznych.

Włączenie i wyłączenie trybu Nie przeszkadzać (DND)


Naciśnij ikonę **Nie przeszkadzać** , aby wyciszyć dzwonek monitora. Naciśnij ikonę **Nie przeszkadzać**  ponownie, aby wyłączyć tryb.

Uwaga: aktywna funkcja **Nie przeszkadzać** wyłącza powiadomienia o połączeniach.


Regulacja ustawień monitora (podstawowa)



Naciśnij ikonę **Ustawienia** , aby przejść do ustawień monitora wewnętrznego w celu zmiany podstawowych ustawień jak: wyświetlanie informacji o urządzeniu, zmiana daty i godziny, tapety itp.

Dzwonienie

Naciśnij przycisk **Dzwonka** , który znajduje się w centralnej części urządzenia, aby wykonać połączenie do mieszkania. Ponowne wciśnięcie przycisku **Dzwonka** w czasie wykonywanego połączenia powoduje rozłączenie.

Wybieranie numeru mieszkania

Wybierz **numer mieszkania** na klawiaturze numerycznej np. 12 i wybierz **sluchawkę**  w celu wykonania połączenia. Przejdź do **listy kontaktów** w danym budynku, przy pomocy klawiszy **2, góra / 8, dół** wybierz interesujące mieszkanie i wybierz słuchawkę w celu wykonania połączenia.

Dla paneli dotykowych kliknij zakładkę **Połączenie** , a następnie wpisz numer mieszkania i wybierz połączenie. Przejdź do zakładki **Najemcy** , aby wybrać odpowiednio budynek, a następnie mieszkanie, do którego chcesz zadzwonić.

Uwaga: Nie wszystkie modele paneli zewnętrznych obsługują tę funkcję



Otwieranie drzwi za pomocą kodu PIN

Wybierz # na klawiaturze, następnie podaj **kod PIN** i ponownie wybierz #, aby otworzyć wejście (**# PIN #**).

Wybierz **PIN** na ekranie, następnie podaj **kod PIN**, aby otworzyć wejście.

Uwaga: Nie wszystkie modele paneli zewnętrznych obsługują tę funkcję

Otwieranie drzwi za pomocą karty dostępowej / breloka RFID / NFC

Podejdź do panela zewnętrznego, przyłóż kartę dostępową w **miejscu odczytu** oznaczonym symbolem karty  lub  w zależności od modelu, aby otworzyć wejście.

Uwaga: Funkcja otwierania NFC wymaga aktywacji po stronie aplikacji Smart Plus do działania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji o działaniu wideodomofonu Akuvox, zmiany ustawień lub funkcjonalności, należy skontaktować się z dostawcą usługi — instalatorem systemu Akuvox.

Dane kontaktowe